

	RC-DEX	TV-DEX	FM+DEX	M-DEX	LE PHONE-DEX	UNI-DEX
PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS	- Commutateur de programmes - Contrôle du volume - Voyant indiquant la transmission	- Transmission audio sans fil - Un son stéréo de très grande qualité sans écho gênant, ni distorsion (WidexLink™) - Jusqu'à 10 heures de transmission ininterrompue sans recharge - Système RoomOff (coupe pure des microphones de l'aide auditive)	- Transmission audio sans fil avec des récepteurs FM Widex et autres - WidexLink™ - Système RoomOff	- Connectivité aux téléphones portables via Bluetooth - WidexLink™ - FreeFocus - Système RoomOff	- Téléphone sans fil DECT tout usage (compatible GAP) - WidexLink™ - Simple à utiliser - Fonctionne comme un téléphone sans fil traditionnel	- Connexion aux téléphones portables, (voir le guide de compatibilité) - WidexLink™ - Système RoomOff - Chargement rapide de la pile : 1 heure
FRÉQUENCE	10,6 MHz (10,2 - 11 MHz)	<u>Base-Controller</u> : 2,4 - 2,5 GHz <u>Récepteur</u> : 2,4 - 2,5 GHz <u>Émetteur</u> : 10,6 MHz (10,2 - 11 MHz) <u>Controller-Aide auditive</u> : 10,6 MHz (10,2 - 11 MHz)	10,6 MHz (10,2 - 11 MHz)	<u>Bluetooth</u> : 2,4 - 2,5 GHz <u>WidexLink™</u> : 10,6 MHz (10,2 - 11 MHz)	<u>WidexLink™</u> : 10,6 MHz <u>Combiné</u> : 1880 - 1900 MHz <u>Base</u> : 1880 - 1900 MHz	10,6 MHz (10,2 - 11 MHz)
LARGEUR DE BANDE	660 kHz (-15dB)	<u>Base-Controller</u> : 2 MHz <u>Récepteur</u> : 2 MHz <u>Émetteur</u> : 660 kHz (-15dB) <u>Controller-Aide auditive</u> : 660 kHz (-15dB)	660 kHz (-15dB)	<u>Bluetooth</u> : 1 MHz <u>WidexLink™</u> : 660 kHz (-15 dB)	660 kHz (-15 dB)	660 kHz (-15 dB)
CANAUX	Radio à un seul canal	<u>Base-Controller</u> : 17 canaux logiques <u>Récepteur</u> : 17 canaux logiques <u>Émetteur</u> : Canal unique <u>Controller-Aide auditive</u> : Canal unique	Canal unique	<u>Bluetooth</u> : 5 canaux logiques <u>WidexLink™</u> : canal unique	<u>WidexLink™</u> : canal unique <u>Combiné</u> : Canaux 32 kb/s 12 duplex <u>Base</u> : Canaux 32 kb/s 12 duplex	Radio à un seul canal
MODULATION	FSK	<u>Base-Controller</u> : GFSK <u>Récepteur</u> : GFSK <u>Émetteur</u> : FSK <u>Controller-Aide auditive</u> : FSK	FSK	<u>Bluetooth</u> : FHSS / GFSK, π / 4 DPSK, 8 DPSK <u>WidexLink™</u> : FSK	<u>WidexLink™</u> : FSK <u>Combiné</u> : GFSK <u>Base</u> : GFSK	FSK
CYCLE DE FONCTIONNEMENT	0,1 % Simplex	<u>Base-Controller</u> : 25 % Duplex par séparation temporelle <u>Récepteur</u> : Duplex par séparation temporelle <u>Émetteur</u> : 100 % Simplex <u>Controller-AA</u> : 100% Simplex	100 % Simplex ou Semi-Duplex	<u>Bluetooth</u> : 83 % max Duplex par séparation temporelle <u>WidexLink™</u> : 100 % Simplex ou Semi-Duplex	<u>WidexLink™</u> : 100 % Simplex ou Semi-Duplex <u>Combiné</u> : 10 % Semi-Duplex <u>Base</u> : 10 % Semi-Duplex	100 %
PUISSANCE DE SORTIE	21 nW / -46,8 dBm	<u>Base</u> : 2,5 mW (~+4.0 dBm) <u>Émetteur</u> : 13 nW (~-48,9 dBm)	158 nW (~-38.0 dBm)	<u>Bluetooth</u> : 2,5 mW (~+4.0 dBm) <u>WidexLink™</u> : 8 nW (~-51,0 dBm)	<u>WidexLink™</u> : 13 nW (~-48,8 dBm) <u>Combiné</u> : 3,0 mW (~+4,8 dBm) <u>Base</u> : 8,3 mW (~+9,2 dBm)	3,02 pW / -85,2 dBm
CHAMPS MAGNÉTIQUE ÉQUIVALENT	-13 dBµA / m @ 10m	-9 dBµA / m @ 10m	-16 dBµA / m @ 10m	-11 dBµA / m @ 10m	-15 dBµA / m @ 10m	-26,9 dBµA / m @ 10m
DIMENSIONS (mm)	52 x 30 x 16	<u>Base</u> : 88 x 94 x 24 <u>Controller</u> : 81 x 50 x 15	15 x 50 x 57	100 x 50 x 17	<u>Base</u> : 40 x 104 x 106 <u>Combiné</u> : 155 x 46 x 28	42 x 20 x 9
POIDS	17 g	99 g	39 g	76 g	112 g	20 g
AUTONOMIE	12 mois	10 heures	10 heures	5 heures	100 heures	40 heures
TYPE DE PILE	CR2032 Lithium, 3 V / 200 mAh	Rechargeable Li-ion polymère 3,7 V / 4,22 Wh	Rechargeable Li-ion polymère 3,7 V / 450 mWh fixe	Rechargeable Li-ion polymère 3,7 V / 4,22 Wh fixe	x2 AAA NiMH 1,2 V / 500 mAh rechargeable + 6 V DC / 300 mA	Polymère lithium-ion